## QUICKTRONIC® QT pro kruhové zářivky T5



1

| Označení výrobku | EAN kód | | Im | A | W SYSTEM | λ | $T_a$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QT-FC 1x55/230-240 S | 4050300**526096** | 1xDL 55 | 1x4700 | 0,26 | 60 | 0,99 | -15...+50 | |
| | | 1xFC 55 | 1x4000 | 0,26 | 60 | 0,99 | -15...+50 | |

| Označení výrobku | V min.-max. | kHz EP | l [mm] | b [mm] | h [mm] | $l_1$ [mm] | $b_1$ [mm] | g | | obr. č. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QT-FC 1x55/230-240 S | 176...254 | ≈ 40 | 123 | 79 | 33 | 129,5 | 67 | 272 | 20 | 1 |

**Všeobecné informace**

- EP pro provoz FC 22 W a 40 W viz kapitola QUICKTRONIC® PROFESSIONAL QTP-M, -D/E, -T/E pro kompaktní zářivky DULUX D/E, T/E
- napájecí napětí: 230…240 V
- síťová frekvence: 0, 50…60 Hz
- síťové napětí: 198…254 V
- vhodné pro použití v zařízeních pro nouzové osvětlení v souladu s EN 50172 / DIN VDE 0108-100
- stejný světelný tok při stejnosměrném i střídavém napětí
- napětí baterie může klesnout až na 176 V, při zapalování musí být vyšší než 198 V
- start zářivky: start s optimálním předehřátím spirály do 1,5 s
- automatické bezpečnostní vypnutí při poruše zářivky a po uplynutí doby životnosti zářivky (EoL)
- automatické opětovné zapnutí po výměně zářivky
- index efektivity využití energie EEI=A2
- kontrolní značky: M N
- doplňkové charakteristické znaky: G EoL
- bezpečnost: podle EN 61347-2-3
- provoz zářivky: podle EN 60929
- odrušení: podle EN 55015:2006+A1:2007/CISPR 15
- emise vyšších harmonických kmitů do sítě: podle EN 61000-3-2
- imunita, parametry odolnosti: podle EN 61547



11_EP_A.indd 11.77 1.9.2010 20:37:26